

Acer TravelMate 8200



Die Power mobilen Leaderships



Acer TravelMate 8200

| Acer TravelMate 8200 Serie | |
|--|--|
| Prozessor & Chipsatz | <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Centrino™ Duo Mobiltechnologie <ul style="list-style-type: none"> ○ Intel® Core™ Duo Prozessor ab T2500 (2,00 GHz, 667 MHz FSB, 2MB L2 Cache) ○ Intel® 945PM Express Chipsatz ○ Integriertes Intel® PRO/Wireless 3945ABG |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft® Windows® XP Professional |
| Speicher (RAM) | <ul style="list-style-type: none"> • ab 2048MB DDR2 Dual-Channel; erweiterbar auf 4096MB (zwei soDIMM Steckplätze) |
| Festplatte | <ul style="list-style-type: none"> • ab 120GB SATA Festplatte mit Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection) |
| Laufwerke | <ul style="list-style-type: none"> • 5-in-1 Card-Reader (MMC, SD, MS, MS Pro, xD-Picture Card) • AcerMedia Bay Laufwerkschacht mit: <ul style="list-style-type: none"> 8X DVD-SuperMulti Double Layer Laufwerk <ul style="list-style-type: none"> ○ Read*: 24X CD-RW, 24X CD-ROM, 24X CD-R, 8X DVD+R, 8X DVD-R, 8X DVD-ROM, 4X DVD+RW, 4X DVD-RW, 3X DVD-RAM, 2.4X DVD+R (Double-Layer) ○ Write*: 24X CD-R, 8X DVD+R, 8X DVD-R, 4X DVD+RW, 4X DVD-RW, 4X CD-RW, 2.4X DVD+R (Double-Layer), 2X DVD-RAM <p><small>* typische Werte, tatsächliche Geschwindigkeiten können variieren</small></p> |
| Display & Grafik | <ul style="list-style-type: none"> • 15,4" WSXGA+ TFT LCD, 1680 x 1050, unterstützt gleichzeitige Multi-Fenster Anzeige via Acer GridVista • ATI® Mobility™ Radeon™ X1600 bis zu 512MB HyperMemory™ (256 MB dedizierter GDDR3 VRAM; bis zu 256 MB shared Memory), unterstützt PCI Express, Microsoft DirectX 9.0, ATI PowerPlay™ 5.0 • DualView™ Support • Simultaner Betrieb von LCD und CRT • MPEG2/DVD Hardware-Support |
| Audiosystem | <ul style="list-style-type: none"> • Audiosystem mit zwei Lautsprechern • Integriertes Mikrofon • Intel® High Definition Audio Support • SoundBlaster-Pro und MS-Sound kompatibel • S/PDIF Unterstützung für digitale Lautsprecher (Sony/Philips Digital Interface) |
| Abmessungen & Gewicht | <ul style="list-style-type: none"> • 364 (W) x 271 (D) x 26,3/38 (H) mm • 3,0kg* <p><small>*Abweichungen möglich, abhängig von Konfiguration</small></p> |
| Netzwerk & Kommunikation | <ul style="list-style-type: none"> • 56K ITU V.92 Modem(mit internationaler Postzulassung), Wake-on-Ring-ready • Gigabit LAN, Wake-on-LAN-ready • Integriertes Intel® PRO/Wireless 3945ABG (802.11a/b/g); Wi-Fi CERTIFIED™; unterstützt Acer SignalUp Wireless Technologie • Bluetooth™ 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) integriert • Integrierte Acer OrbiCam mit 1,3 Megapixel; 225° ergonomische Drehung mit Acer VisageON und Primalite Technologie |

Acer TravelMate 8200

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Acer Video Conference mit Voice and Video over Internet Protocol (VVoIP) in Verbindung mit der Acer OrbiCam und dem Acer Bluetooth® VoIP Phone im PC Card Format (im Lieferumfang) |
| Anschlussmöglichkeiten | <ul style="list-style-type: none"> • 4 x USB 2.0 • 1 x Typ II PC-Card Steckplatz • 1 x ExpressCard™ /34 Steckplatz • 1 x RJ11-Port für das 56Kbps Faxmodem • 1 x RJ45-Port für die LAN-Anbindung • 1 x IEEE 1394 (Firewire) • 1 x Infrarot (FIR) • 1 x S-Video-out (NTSC/PAL) • 1 x DVI-D • 1 x VGA-Port • 1 x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (S/PDIF Unterstützung) • 1 x Mikrofon-in • 1 x Line-in • 1 x SmartCard Reader • 1 x 124-pin Acer EasyDock-Anschluß • 1 x Anschluss für das Netzteil |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> • TravelMate SmartCard Lösung • Acer DASP+ inklusive Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection), Acer GraviSense und Acer Anti Theft (Diebstahlschutz) HDD Technologie • BIOS User und Supervisor Passwörter • Kensington-Schloss Buchse |
| Stromversorgung | <ul style="list-style-type: none"> • 90W AC-Adapter • Hauptakku: 9 Zellen Li-Ion Akku (7800mAh) <ul style="list-style-type: none"> ○ ca. 3,5h Akkulaufzeit (tatsächliche Laufzeit kann variieren, abhängig von Anwendung und Konfiguration) • Acer QuickCharge™ Technologie <ul style="list-style-type: none"> ○ ca. 80% Ladung in einer Stunde ○ ca. 2 Std. Schnellladung ○ ca. 2,5 Std. Ladezeit in Betrieb |
| Keyboard & Mauseinsatz | <ul style="list-style-type: none"> • Acer "FineTouch"-Tastatur mit 5° Krümmung, 88-Tasten, invertiertes "T"-Cursor, 2,5 mm Tastenanschlag • Integriertes Touchpad mit ergonomischen Tasten und 4-Richtungs-Scroll Button • 12 Funktionstasten; 4 Cursortasten; 2 Windows® -Tasten • 4 Schnellstarttasten für Internet, e-Mail, Acer Empowering Manager und 1 frei programmierbar • Integrierter Nummernblock • Internationale Sprachen werden unterstützt • 2 LED-Tasten an der Vorderseite: WLAN und Bluetooth® |
| Qualitäts- & Zuverlässigkeitstests | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatur & Feuchtigkeitstest • Akustiktest • Elektrostatischer Entladungstest • Scharnierdauertest • Freier Fall-Test • Keyboard Dauertest • Gewicht-/Drucktests • Nässetest |

Acer TravelMate 8200

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Schlag- und Vibrationstest • Zuverlässigkeitstest Dauerbetrieb (MTBF) |
| Weitere Software | <ul style="list-style-type: none"> • Acer eManager (eDataSecurity / eLock / ePerformance / eRecovery[*] / eSettings / eNet / ePower / ePresentation Management) • PlatinumSecret™ Suite • Acer GridVista • Acer Launch Manager • Adobe Acrobat® Reader™ • Norton® AntiVirus (90 Tage Trial-Version) • CyberLink® PowerDVD® • NTI CD/DVD-Maker® <p><small>* Dieses Tool belegt 2 GB Festplattenspeicher</small></p> |
| Optionen | <ul style="list-style-type: none"> • Acer Bluetooth® VoIP Phone • 512/1024 MB soDIMM-Module • Zusätzlicher Lithium-Ionen Akku • Zusätzlicher 90W AC-Adapter • Acer MediaBay 2. Akkumodul (6-Zellen 3800mAh) • Acer MediaBay 2. Festplattenmodul • Acer EasyDock / Acer EasyDock Light • Externes USB Floppy Laufwerk |
| Garantie | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Jahre Garantie* inkl. 1 Jahr International Travellers Warranty <p><small>*1 Jahr Produktgarantie plus 1 Jahr Acer Advantage Garantieerweiterung. Die Garantieerweiterung erfordert keine Registrierungsformalitäten.</small></p> |
| Kompatibilität & unterstützte Standards | <ul style="list-style-type: none"> • ACPI 2.0 • Mobile PC 2002 • DMI 2.0 • Wi-Fi CERTIFIED™ • Cisco Compatible Extensions (CCX) |

Diese unverbindlichen Spezifikationen dienen zur Orientierung und können sich noch verändern